

Lampeggiatore modello SOLAR QUEEN - RADIO

**OMOLOGATA - L7 - L8G - EN12352**

• Description

Il lampeggiatore monofacciale SOLAR QUEEN SEQUENZIALE VIA RADIO è stato progettato per garantire elevatissime prestazioni in termini di efficienza luminosa, praticità di utilizzo e rispetto dell'ambiente. La lampada è dotata di pannello fotovoltaico e batteria interna ricaricabile in modo da rendere opzionale l'utilizzo delle classiche batterie usa e getta tipo 4R25. La lente frontale (Fresnel con prismi concentrici) consente di avere elevata luminosità con consumi energetici contenuti.

L'alimentazione fotovoltaica rende la lampada autosufficiente, ma in caso di utilizzo in ambienti non esposti al sole (sottopassi, gallerie, zone boschive) è possibile comunque utilizzare 1 o 2 batterie tipo 4R25. La lampada è dotata di interruttore esterno e spie luminose per indicare la modalità di funzionamento lo stato di carica della batteria interna e della eventuale batteria esterna.

Per rendere agevole la movimentazione la maniglia è ricavata nella carcassa della lampada.

Il vano porta-batteria inferiore è dotato di slitte per inserimento rapido di apposite staffe per poter fissare il lampeggiatore su pannello segnaletico, cavalletto, palo Ø 48 mm o Ø 60 mm. Le staffe sono da ordinarsi separatamente. Ogni lampada è dotata di un sistema di sincronizzazione via radio; per la realizzazione della sequenza è sufficiente accendere le lampade nell'ordine desiderato.

Il sistema sequenziale gestisce in modo automatico la regolazione dell'intensità luminosa al variare della luce ambientale in modo da ottimizzare i consumi.

Caratteristiche tecniche:

- Prestazioni: Conforme EN 12352 classe L7 + L8G
- Modulo fotovoltaico 1.50 Watt
- Batteria interna > 600 mAh
- Batteria esterna ausiliaria: N.1 o N.2 batterie tipo 4R25
- Modalità funzionamento: Gialla luce lampeggiante in sequenza

CODE	DESCRIPTION
433433013	Lampada monofacciale gialla lampeggiante SOLAR QUEEN VIA RADIO
430229069	Kit staffe fissaggio lampade radio a palo